

Datablad

Fjernbetjening IK2 Sender

IK2 fjernbetjeningen er meget brugerdefinerbar med mange funktioner og tilbehør. Disse fjernbetjeningers ergonomiske design hjælper desuden operatøren med at få en sikker og effektiv betjening.

Funktioner

- Op til 2 joystick og 4 padler
- Flerbåndsradio med fuld duplex kommunikation
- Meget brugerdefinerbar
- 128 x 64 grafisk LCD
- Eksternt, aftageligt EEPROM SIM-modul

Fordele

- Nem og hurtig vedligeholdelse
- Stor modstandsdygtighed over for stød
- Innovativ ergonomisk
- Skridsikre håndtag
- Frekvensstyring imod interferens

Anvendelser

- Industriel løftning og automatisering
- Køretøjer til byggeri og minedrift
- Kraner
- Industrielle køretøjer
- Landbrug og skovbrug
- Søfart

ENGINEERING
TOMORROW

Omfattende teknisk brochure findes online
på www.danfoss.com

Beskrivelse	Værdi
Stopfunktion	Kat. 3-PLd
Tætningsgrad	IP65/NEMA4
Kondensationshæmmende system	Goretex-film
Frekvensbånd	Flerbånd (400-930 MHz)
Vigtigste mekanismer (maks. antal)	Joystick (2) eller paddel (4)
Hjælpemekanismer	Trykknop, on/off-knap og drejefafbrydere
Aftagelig EEPROM	Ekstern
Batterimodel	BT11K
Batterilevetid	16 timer
Arbejdstemperaturområde	-20 °C til 70 °C
Vægt (med batteri)	950 gram
Sele	Bælte-/skulderstrop
Display	128 x 64 grafisk LCD
Kabelstikforbindelse	Ja (M12-stikforbindelse)
Områdebegrænser	Ja
Tilhørende modtagere	R06, R13, R70, MPCAN, MP08, MP20

Danfoss kan ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til at ændre sine produkter uden varsel. Det gælder også for produkter, der allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan ske, uden at senere ændringer er nødvendige i de specifikationer, der allerede er aftalt. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss' logo er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.