
	BRUGSANVISNING: Extreema beskyttelse	
<small>BA12.40EPDK05.08.15</small>		
INFORMATION		
<p>I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruksen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.</p> <p>For udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.</p> <p>Brugermanualen indeholder vigtig information om, hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.</p> <p>Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner, kan farer og havari undgås.</p> <p>Enhver, der bruger udstyret, skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.</p> <p>Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler, der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"</p> <p style="text-align: center;">VIGTIGT! WLL/ Kapacitet MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.</p>		

Kære kunde

Tillykke med dit køb af dette "Extreema"^{®1} beskyttelsesprodukt. Med dette køb sikrer du en bedre beskyttelse af dit hejseprodukt. Dette produkt har nogle enestående funktioner, som f.eks. høj skærings- og slidmodstand, hvilket giver en længere levetid for rundsling eller båndstropper, hvis det bruges korrekt. Derudover forbedrer det hejseopgavens sikkerhed. Produktet er meget fleksibelt og dermed nemt at bruge. I denne korte vejledning giver vi anvisninger til den korrekte brug af Extreema[®] beskyttelserne.

Standard

Når du bruger Extreema^{®1} beskyttelser, overholder du kriterierne i standarden EN 1492-2:2009-05 og EN 1492-2:2000+A1:2008, hvori det fastsættes, at når man bruger rundsling, skal der altid bruges beskyttelser på både det øverste og nederste støttepunkt. Der skal derfor anvendes to beskyttelser til hvert rundsling.

Materiale

Extreema[®] beskyttelser er fremstillet af HMPE-fibre, såsom Dyneema^{®2}. Produktet er desuden udstyret med Velcro[®].

Anvendelse

Extreema[®] beskyttelser kan bruges til at beskytte alle dine rundsling og båndstropper samt stål kabler og kæder, hvis det ønskes. Det er nemt at sætte beskyttelsesmuffen rundt om det produkt, du ønsker at beskytte. Velcro[®] sørger for, at beskyttelsesmuffen sidder godt fast. Du bedes sørge for at placere Extreema[®] beskyttelsen ved støttepunktet, hver gang et rundsling forankres. Da produktet er meget fleksibelt, er det nemt at omlacere produktet ved hver hejsning. Produktet kan bruges ved temperaturer mellem -40°C og 100°C. Produktet har en høj modstandsevne over for UV-stråler, alkalier og syrer. Hvis produktet bruges i et miljø, hvor det kommer i kontakt med kemikalier, bedes du søge rådgivning hos producenten og handle i overensstemmelse med et skriftligt råd fra producenten. Extreema[®] beskyttelsesmufferne fås i en serie fra EP-L0 til EP-L9. Tabel 1 viser hvilken størrelse, du bør bruge på det produkt, du ønsker at beskytte.

Udskiftning

Extreema[®] beskyttelsesmuffen bør udskiftes i tilfælde af evt. beskadigelse, da produktet i så fald vil have mistet dets fulde beskyttende virkning.

Opbevaring

Det er bedst at opbevare Extreema[®] beskyttelsesmuffer i et tørt rum med god udluftning.

Vask

Extreema[®] beskyttelsesmuffer kan vaskes i hånden eller i en vaskemaskine ved en temperatur på højst 40°C med et mildt vaske-middel. Hæng mufferne til tørre ved stuetemperatur efter vask.

Polyester rundsling			Polyester bånd	
WLL (T)	over 1 part	over begge parter	Bredde	
Wire/Kæde	EP*-LO			
Wire/Kæde	EP-L1			
1	EP-L1	EP-L1	30	EP-L0
2	EP-L1	EP-L1	50	EP-L1
3	EP-L1	EP-L2	60	EP-L2
4	EP-L1	EP-L2	75	EP-L3
5	EP-L2	EP-L2	90	EP-L4
6	EP-L2	EP-L3	100	EP-L5
8	EP-L2	EP-L3	120	EP-L5
10	EP-L3	EP-L4	125	EP-L6
12	EP-L3	EP-L4	180	EP-L7
15	EP-L4	EP-L5	200	EP-L7
20	EP-L4	EP-L5	250	EP-L8
25	EP-L5	EP-L6	300	EP-L9
30	EP-L6	EP-L6		
35	EP-L6	EP-L7		
40	EP-L6	EP-L7		
50	EP-L7	EP-L8		
60	EP-L7	EP-L8		
70	EP-L7	EP-L8		
80	EP-L7	EP-L9		
90	EP-L8	EP-L9		
100	EP-L8	EP-L9		
110	EP-L8	På forespørgsel		
120	EP-L8	På forespørgsel		
130	EP-L9	På forespørgsel		
140	EP-L9	På forespørgsel		

* EP = Extreema[®] Protect

Forbehold

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produkt design, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og skal gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.

Dette er en oversættelse af den originale brugsanvisning.

¹ Extreema[®] er et registreret varemærke tilhørende Lift Tex Industrie B.V.

² Dyneema[®] er et registreret varemærke tilhørende Royal DSM N.V. Industrie. Det er strengt forbudt at anvende dette varemærke. Version 1.0



Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Virkelyst 17b
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

Jernholmen 43-47D
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30

Olievej 4
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37
E-mail: info@certex.dk
www.certex.dk